

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ АС/ДС НА DIN-РЕЙКУ

### ➤ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальные источники питания используются в промышленной автоматике, связи, телекоммуникациях для питания приборов и устройств. Стандартно имеют один выход ДС тока.

Источники питания имеют защиту от короткого замыкания и защиту от перенапряжений.

Устройство характеризуется высокой эффективностью, небольшими размерами и весом, а также современным дизайном.

Устанавливаются на стандартную DIN-рейку.



**DR-30-12**



**DR-60-12**



**DR-120-12**



**DR-240-24**

| Тип       | Ном. выходная мощность, Вт | Выход       | Допуск на выходное напряжение | К.п.д., % |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| DR-30-5   | 30                         | 5В, 3 А     | ±2%                           | 74        |
| DR-30-12  | 30                         | 12 В, 2 А   | ±1%                           | 81        |
| DR-30-15  | 30                         | 15 В, 2 А   | ±1%                           | 82        |
| DR-30-24  | 30                         | 24 В, 1,5 А | ±1%                           | 83        |
| DR-45-5   | 45                         | 5В, 4,5 А   | ±2%                           | 74        |
| DR-45-12  | 45                         | 12 В, 3 А   | ±1%                           | 81        |
| DR-45-15  | 45                         | 15 В, 3 А   | ±1%                           | 82        |
| DR-45-24  | 45                         | 24 В, 2 А   | ±1%                           | 83        |
| DR-60-5   | 60                         | 5 В, 6,5 А  | ±2%                           | 76        |
| DR-60-12  | 60                         | 12 В, 4,5 А | ±1%                           | 82        |
| DR-60-15  | 60                         | 15 В, 4 А   | ±1%                           | 83        |
| DR-60-24  | 60                         | 24 В, 2,5 А | ±1%                           | 84        |
| DR-75-5   | 75                         | 5 В, 8 А    | ±2%                           | 76        |
| DR-75-12  | 75                         | 12 В, 6 А   | ±1%                           | 82        |
| DR-75-15  | 75                         | 15 В, 5 А   | ±1%                           | 83        |
| DR-75-24  | 75                         | 24 В, 3 А   | ±1%                           | 84        |
| DR-120-12 | 120                        | 12 В, 10 А  | ±2%                           | 80        |
| DR-120-24 | 120                        | 24 В, 5 А   | ±1%                           | 84        |
| DR-120-48 | 120                        | 48 В, 2,5 А | ±1%                           | 84        |
| DR-240-24 | 240                        | 24 В, 10 А  | ±1%                           | 84        |
| DR-240-48 | 240                        | 48 В, 5 А   | ±1%                           | 85        |

### ➤ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Тип       | Габаритные размеры ШхВхГ, мм |
|-----------|------------------------------|
| DR-30-12  | 78x93x56                     |
| DR-60-12  | 78x93x56                     |
| DR-120-12 | 65.5x125.2x100               |
| DR-240-24 | 125.5x125.2x100              |

Габаритные размеры источников питания другой мощности — по запросу.